

## KIT ACCESSORI PER PRAP20

Kit accessori per PRAP

Comprende 10 supporti, 5 tappi di chiusura senza foro e 5 tappi di chiusura con foro.



-25°C  
+35°C

### Caratteristiche elettriche

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Temperatura di esercizio | -25°C / +35°C |
|--------------------------|---------------|

### Direttive europee

|   |  |
|---|--|
| 2011/65/EU * RoHS<br>2015/863 * Amending RoHS |  |
|---|--|

### Dati logistica

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Peso netto articolo        | 26 gr         |
| Barcode articolo singolo   | 8011905834821 |
| Quantità minima ordinabile | 1             |
| Imballo minimo             | 1 / 1         |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).