



## ENDKAPPEN FÜR P01H

Metallendkappenkit

Enthält 2 Endkappen ohne Loch + 2 Endkappen mit Loch aus PC.  
Der gleiche Zubehörsatz ist auch im Profilpaket erhältlich.  
Der Zubehörcode muss als Ersatzteil oder für zusätzliche Schnitte hinzugefügt werden.

-15°C  
+35°C

## Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
--------------------	---------------

## EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905912734
---------------------------	---------------

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).